Cosa c'è nella scatola?

Salind


Benvenuto alla Salind GPS

Congratulazioni per l'acquisto di un localizzatore GPS professionale!

Segui guesta guida e il tuo dispositivo sarà pronto e configurato in pochi minuti.



- > Salind Dog **Tracker 4G**
- > Scheda SIM M2M (preinstallata, non sostituibile)



Tieni pronto il tuo ID per l'attivazione



Trova il tuo ID dispositivo univoco sul retro del dispositivo. Conservalo per l'attivazione e se hai bisogno di assistenza.

Salind UG (haftungsbeschränkt) Auf der Fuhr 3, 51570 Windeck Germany





La dichiarazione di conformità UE è disponibile qui: www.salind-gps.com/doc/


SALIND Dog Tracker 4G





Carica il tuo dispositivo

- 1. Carica fino a che la spia rossa non si
- 2. Non accendere prima dell'attivazione (prossimo passo).



Porta di ricarica magnetica



Attiva il tuo dispositivo



1. Vai su www.start.finder-portal.com o scansiona il codice QR sopra

- 2. Seleziona il tuo pacchetto di abbonamento e i termini
- 3. Scegli i servizi opzionali.


durante il pagamento creerai una password. La tua e-mail e questa password saranno i tuoi dati di accesso al portale FINDER.



Perché mi serve un abbonamento?



Copertura ottimale:





Accesso esclusivo:

Accesso al nostro portale FINDER, un software di localizzazione sempre aggiornato dedicato all'utente.



Sicurezza e niente pubblicità:

Vivi un'esperienza sicura e senza pubblicità.

Tranquillità: Possibilità di restituzione entro 30 giorni se non sei soddisfatto


Il portale FINDER



Accendi il tuo dispositivo



Per la prima connessione, ti consigliamo di portare fuori il tuo dispositivo. Così il localizzatore troverà un segnale e si calibrerà più velocemente



Accensione:

Pulsante premere 5 secondi.

Spegnimento:

Pulsante premere 5x volte.

Scarica il portale FINDER

1. Scarica l'app "PAJ Portal v2" per iOS o Android o vai alla pagina www.finder-portal.com










- 2. Accedi con i dettagli dell'account creato durante l'attivazione (passo 2).
- 3. Segui le istruzioni nell'app per configurare il dispositivo.



Nome, stato del dispositivo, percentuale di carica della batteria

> Posizione attuale del dispositivo Percorso

> > effettuato

Accesso immediato ad attività recenti, percorsi e avvisi

Gestisci l'account, imposta l'app e accedi al manuale per scoprire tutte le funzioni



Approfitta di maggiore sicurezza, affidabilità e aggiornamenti regolari con nuove funzioni come cliente

> Tocca per tornare alla mappa e aggiornare i dati

Gestisci le impostazioni del tuo dispositivo: visualizza posizione in tempo reale, monitora la cronologia dei percorsi, analizza le statistiche dei movimenti, determina la frequenza degli avvisi

Personalizza la tua mappa: passa a 3D, mostra o nascondi percorsi, waypoint e avvisi

Spie LED



LED rosso:

(cavo per ricarica connesso): On: in carica OFF: ricarica completata



LED arancio fisso:

segnale GSM disponibile LED arancio lampeggiante: ricerca segnale GSM



LED blu fisso: segnale GPS disponibile

LED blu lampeggiante: ricerca segnale GPS



Tutti i LED OFF:

dispositivo spento o in stand-by

Soluzioni rapide



Assicurati che il localizzatore sia carico e acceso.

PROBLEMA: il localizza tore non si connette o è "offline"?

Aggiorna l'app all'ultima versione

Per la prima connessione, porta fuori il dispositivo (passo 3).

Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet.

Riavvia il localizzatore speanendolo e riaccendendolo

Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti.

Siamo qui per aiutarti!



Se hai domande o hai bisogno di aiuto la nostra squadra di assistenza è disponibile 24/7 per aiutarti in 7 lingue diverse. Siamo sempre pronti a garantirti un'esperienza perfetta.

CONSIGLIO:

Guide dettagliate, schede tecniche e manuale dell'app PAJ Portal su: www.salind-gps.com/manual/



Contattaci



info@salind-gps.de



+49 (0) 2292 39 499 60



+49 176 3449 4050 Supporto WhatsApp 24/7

www.salind-gps.com/contact/

